

ACTUALIZACIÓN FIRMWARE KCER-01MF


Código: 0767532

VERSIÓN
06.01.06.01



FECHA:26-02-2016

PROCESO


1. Se conecta el multifunción al ordenador mediante el cable USB que viene junto al equipo. **Tener introducida la SD Card en el KCER-01.**
2. En mi PC entramos en las carpetas correspondientes (se abren dos automáticamente al introducir el USB en el ordenador) del multifunción. Arrastramos el archivo config.ini; DT6650_KOBAN_BATTERY_v6.1.img; y isp.ini a AMBAS carpetas.
3. Seleccionamos la opción "System Setting" en el KCER-01MF. Luego, escogemos la opción "System upgrade" y aceptamos eligiendo la opción "Yes" en el menú que nos aparece en pantalla tal y como se ve en la siguiente imagen:




También seleccionamos “Yes” en los siguientes dos pasos:



... y el equipo procederá a su actualización automáticamente:



4. Tras esta actualización de unos dos minutos, se requiere reiniciar el equipo. Aparecerá en la pantalla un cuadro como el siguiente:



Reiniciamos y ahora podemos seleccionar, en **System Setting-Languages-Spanish** la opción de tener el equipo en Español.