



DESCRIPCIÓN

El CMP-MULTI-WIFI-TRIF es un medidor y protector multifunción WiFi para montaje en carril DIN trifásico. Permite la lectura en tiempo real de parámetros eléctricos como tensión, corriente, potencia, energía, temperatura y frecuencia, así como funciones de protección contra sobretensiones, sobre corrientes, y cuenta con reconexión automática configurable y control desde aplicación móvil. Su conectividad inalámbrica facilita la monitorización remota y la configuración del equipo en instalaciones residenciales y terciarias.

COMPATIBLE CON



Tuya Smart



Smart Life

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Control por APP



Programación horaria



Monitorización de consumo / tensión / corriente / frecuencia y temperatura



Protección sobretensión



Protección contra sobre temperatura



Protección subtensión



Protección sobrecorriente



Aviso mediante notificación móvil



Rearme automático y configurable



Protección Fugas tierra

APLICACIONES



Viviendas



Locales comerciales



Oficinas



Cuadros eléctricos

PARÁMETROS TÉCNICOS

Nombre del producto:	Medidor y protector multifunción WiFi
Referencia:	CMP-MULTI-WIFI-TRIF
Código:	0119118
Tensión nominal:	AC 220V / 110V
Rango de tensión soportada:	AC 80V -300V
Red inalámbrica:	Tuya / Smart Life
Frecuencia:	50 / 60 Hz
Rango de sobretensión:	270 -300V
Rango de subtensión:	75 -110V
Rango de energía eléctrica:	0 -99999 kWh
Rango de temporización:	0 -999 días
Dimensiones del producto:	24 ×84 ×68 mm
Ajuste de corriente:	1 - 100 A
Tensión de aislamiento:	400V
Ajuste de fuga:	10 - 100 mA
Ajuste de contraseña:	Inicial (0000)
Rango de temperatura:	-40°C a 150°C
Altitud:	≤ 2000 m
Humedad:	<50% a 40°C (sin condensación)
Vida eléctrica:	10000 maniobras
Ajuste de sobrepotencia:	1 -15 kW

MONITORIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN

Compatible con aplicaciones móviles para monitorización, lectura de parámetros y configuración remota del equipo mediante conexión WiFi/Bluetooth.



Conecte el dispositivo a la aplicación



Visualice parámetros eléctricos en tiempo real



Configure protecciones y parámetros



Proteja el equipo con contraseña



WiFi



Bluetooth

DIMENSIONES Y CONEXIÓN

